

Instrucțiuni privind conectarea în instalații și programarea posturilor tip PAS.21x

Posturile audio tip PAS.21x din seria TOUCH LINE sunt compatibile cu instalațiile de audio/videointerfon semiduplex tip BLOC sau tip VILĂ. Sunt compatibile cu panouri tip BLOC - P4S.A(V)91x sau tip VILĂ - PES.A(V)1(2)(4)P.G11

Precizări:

- **Conectarea în instalații** se face ca și la posturile digitale din generațiile anterioare (PAS.12A, PAS.17A): (+14V, COM, DATA, GND).
- **Programarea posturilor PAS.21x** se face astfel:
 - Se intră în procedura de programare a posturilor la panourile tip BLOC sau tip VILĂ;
 - Se apasă simultan tastele VORBIȚI și ACCES când nu este aprins nici un LED;
 - LED-urile trebuie să rămână stinse pe durata programării;
 - Dacă LED-urile se aprind, se repetă operația până când postul intră corect în programare;
 - Se trimite codul din panoul exterior. Programarea se confirmă prin 2 beep-uri în difuzorul postului și 2 flash-uri luminoase a LED-urilor;
 - Se recomandă programarea posturilor înainte de montarea acestora în instalații.