

## EN **Connection diagrams**







	<ul> <li>Step 6 Changing the programming password - Select number 5 from the main menu → press the 0/♣ key. Enter the new password (6 digits required), and then enter the password again to confirm. The panel will automatically return to the main programming menu.</li> <li>Step 7 Software version check - Select number 6 from the main menu → press the 0/♣ key. The software version will be displayed.</li> <li>For programming the parameters, the panel must be connected to a computer, through the INT.COM.1 interface and using the PRO-PES software provided by the manufacturer.</li> </ul>	<ul> <li>Pas 6 Schimbarea parolei de programare - Se selectează cifra 5 din meniul principal → se apasă tasta 0/A → se tastează noua parolă (obligatoriu 6 cifre) → se tastează din nou parola pentru confirmare → revine automat în meniul principal de programare.</li> <li>Pas 7 Verificare versiune soft - Se selectează cifra 6 din meniul principal → se apasă tasta 0/A → afişare versiune soft.</li> <li>Pentru programarea parametrilor este necesară conectarea panoului la un calculator cu interfața INT.COM.1 și utilizarea soft-ului PRO-PES, furnizate de producător.</li> </ul>
6	EN Use	RO Utilizare
	Electronic display of residents list and status during use	Display electronic pentru afișare listă locatari și status în timpul utilizării
123	Numeric keyboard for dialing apartment number	Tastatură numerică pentru formare număr apartament
0/	Accessing the residents list	Accesare listă locatari
	Searching for names	Căutare nume
<b>–</b> O	RFID reader for the access cards	Cititor RFID pentru cardul de acces
MADE in EU by: ELECTRA s.r.l Parc Industrial N Str. Principala 3	✓ ■ +40 232 214.370       SUPPORT         ✓ sales@electra.ro       ELECTRA Building Communications G         Øiroslava       ♥ www.electra.ro         3.707307. Jud. lasi - RO       Gadnergasse 71, Stockwerk 1, Büro To	mbH p 132